

Vészvilágítás meghajtó, inverter LED fénycsövekhez és LED panelekhez (3-40 Watt), 230V kimenettel



Vészvilágítás meghajtó LED fénycsövekhez és LED panelekhez

A vészvilágítás meghajtó, amely lehetővé teszi 3-40 Watt közötti teljesítmény-felvétellel rendelkező LED fénycsövek és LED panelek vészvilágításként való használatát.

230V-os kimenetet biztosít áramszünet esetén, ennek megfelelően bármilyen LED-es eszközt meg tud hajtani 40 Watt teljesítményig.

A vészvilágítás meghajtót (inverter) egy külön dobozba szerelt akkumulátor táplálja.

Az akku doboza 22 cm hosszú, 4,2 cm széles 2 cm magas. A meghajtó méretei: 18 cm hosszú, 3 cm széles, 2,5 cm magas.

Kapcsolási rajz:

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	85-260
Méret	
Szélesség (mm)	25
Hosszúság (mm)	220
Magasság (mm)	20
Fizikai- és környezeti- adatok	
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	3-40 Watt teljesítményű LED fénycsövekhez és LED panelekhez
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>500 a beépített akkumulátor töltési ciklusainak száma
Egyéb	60-180 perc a vészvilágítás időtartama (terheléstől függően)

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5463

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 06:36