

## Dimmer, 12 Volt, 3A, infra érzékelő, 3 funkciós, kerek, bútorlapba süllyeszthető, fekete



### Programozható dimmer - 3 programozható funkcióval

1. Funkció KI/BE kapcsolás érintéssel
2. Funkció (ajtónyitás) érzékelő - ajtónyitásra felkapcsol a fényforrás
3. Funkció dimmer (fényerőszabályozás) és ki/be kapcsolás

### Programozás

- áramtalanítás
- "dimmer" letakarása
- feszültség alá helyezés
- "villanások" számolása
- kezünket tartsuk ott addig, ameddig el nem érijük azt a funkciót, amire programozni szeretnénk (pl. ha 1 villanás után elveszük a kezünket, akkor az első funkcióra programozódik fel az eszköz)
- 1 villanás esetén az első funkcióra, 2 villanás esetén a második funkcióra, 3 villanás esetén pedig a harmadik funkcióra tudjuk az eszközt felprogramozni.

Sorba kötendő a vezérelni kívánt LED szalaggal, csatlakozói révén könnyedén összeszerelhető. A tápegységet (dugvillás) és a led szalagot (csatlakozós) közvetlenül rá lehet kötni.

Kis mérete és beépíthetősége miatt nagyon elegáns, dizájnos.

- Feszültség: DC 12V
- Áramerőssége: maximum 3A
- Teljesítmény: 12 V-nál 36 W

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Max. áramerősség (max. A)	3
Méret	
Belső átmérő (mm)	22
Magasság (mm)	12

**Általános információk****Villamos adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Szín

Fekete

**Speciális tulajdonságok**

Távvezérlés típusa, távolsága

infra érzékelő, IR

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=2830](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2830)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 16:31