


Mozgásérzékelős kapcsoló, 12V (2A) kivezetett érzékelővel



Mozgásérzékelős kapcsoló kivezetett érzékelővel - amely sorba kötendő a vezérelni kívánt LED szalaggal

Automatikus mozgásérzékelős kapcsoló amely 35-40 mp-ig tartja bekapcsolva a vezérelni kívánt LED szalagot, és 12V-os lámpatestet.

A kivezetett érzékelőnek köszönhetően több felhasználási területen alkalmazható.

- Feszültség: DC 12V
- Áramerőssége: maximum 2A
- Hatótávolság: maximálisan 2m-es körzetben
- Vezérlés: Érintéssel (röviden érintve ki/be kapcsol)

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Max. áramerősség (max. A)	2
Méret	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	40
Egyéb	LED átmérő 10 mm, LED vezeték hossz: 45 mm
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	Érintős / Mozgásérzékelős, 2m hatótávolság
Alkalmazás	Mozgásérzékelős kapcsoló LED szalaghoz

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1116

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 06. 20:25