

Mozgásérzékelős kapcsoló, PIR, 3A, 36 vagy 72 Watt, kerek, süllyesztett, fekete



Mozgásérzékelős kapcsoló, PIR

Automatikus mozgásérzékelős kapcsoló amely 35-40 mp-ig tartja bekapcsolva a vezérelni kívánt LED szalagot, illetve bármilyen 12V-os vagy 24 V-os lámpát.

Sorba kötendő a vezérelni kívánt LED szalaggal, csatlakozói révén könnyedén összeszerelhető. A tápegységet (dugvillás) és a led szalagot (csatlakozós) közvetlenül rá lehet kötni.

Kis mérete és beépíthetősége miatt nagyon elegáns, dizájnos.

Csak ki/be kapcsolást biztosít mozgásra.

- Feszültség: DC 12V vagy 24V
- Áramerőssége: maximum 3A
- Teljesítmény: 12 V-nál 36 W, 24 V-nál 72 W

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 DC / 24 DC
Max. áramerősség (max. A)	3
Méret	
Átmérő (mm)	22
Magasság (mm)	12
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	Mozgásérzékelős, 2m hatótávolság
Alkalmazás	Mozgásérzékelős kapcsoló LED szalaghoz

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2832

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 22:17

