

## Vészvilágítás meghajtó, inverter, 50 Watt, 90 perc, 230V kimenettel



Vészvilágítás meghajtó LED fénycsövekhez és LED panelekhez

A vészvilágítás meghajtó, amely lehetővé teszi 12-50 Watt közötti teljesítmény-felvétellel rendelkező LED fénycsövek, LED panelek és egyéb LED-es lámpatestek vészvilágításként való használatát. A vészvilágítás meghajtó beépített akkumulátorral van ellátva - 5200mAh

<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	2 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	85-260
Akkumulátor	5200mAh
Teljesítmény (W vagy W/méter)	50
Terhelhetőség (max. W)	60
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	105
Hosszúság (mm)	290
Magasság (mm)	50
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fekete
Forma	Szögletes
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP30
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>500 a beépített akkumulátor töltési ciklusainak száma
Egyéb	60-180 perc a vészvilágítás időtartama (terheléstől függően)

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=4672](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4672)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 02:22